

フルハイビジョンカメラで
家の中も鮮明に見守り！



モニターは付属
していません。



かんたんセットで
すぐ映る！

モニター&ワイヤレスHDカメラセット
WHC7M3 / WHC10M3
WHC7M2 / WHC10M2用

フルハイビジョン
増設カメラ

かんたん増設ですぐ映る！
モニターとペアリングするだけで撮影開始

※WHC5M/WHC7Mにはご使用できません。

※このカメラを使用するには、
WHC7M3、WHC10M3、WHC7M2、WHC10M2のいずれかが必要です。

室内の見守りに最適な屋内用カメラ



モニター&ワイヤレスHDカメラセット
WHC7M3 / WHC10M3
WHC7M2 / WHC10M2 用

屋内用 増設カメラ WHCFHD-CI オープン価格



Full HD
カメラ

1080i フル
ハイビジョン画質カメラ

暗所
撮影

赤外線撮影対応

無線式
))

カメラ・モニター間
無線接続

Full
HD
フルハイビジョンカメラ

電源つなげて、モニターとペアリングするだけの簡単カメラ



※モニターは付属していません。

かんたん設置

置くだけ設置・壁掛設置

組立て不要で、設置は置くだけです。カメラ部を動かして撮影方向の調整も可能です。さらに木ねじ一本で壁へ掛けられますから、子供の手が届かない高所からの撮影もできます。



高画質撮影

フルハイビジョン画質だから鮮明に確認!



フルハイビジョン画質(1080i)のカメラですから、詳細な様子まで撮影できます。1920(H)×1080(V)



カメラ増設

3台まで増設可能

増設用のワイレスカメラをさらに3台まで増設して、合計4台で撮影できます。

※モニターは付属していません。



動きを検知

人の動きを検知して、モニターがお知らせ

動きを検知するとモニター※がお知らせします。さらに、モニター&ワイレスHDカメラセットがインターネットに接続されていれば、スマートフォン、タブレットにお知らせできます。(回線の状態によっては、お知らせが遅延したり、できなかったり場合があります)



※モニターは付属していません。

暗所撮影対応

赤外線撮影対応カメラ

暗くなると、自動で赤外線撮影に切りかわり、暗視でも撮影することができます。(白黒映像となり明暗に差が出る場合があります)

製品仕様

項目	WHCFHD-CI
イメージセンサー	1/2.7インチCMOSセンサー 約200万画素
画素数 H×V	1920×1080
撮影距離	約1.5m~∞
撮影画角	水平:約90°、垂直:約50°
撮影照度	0Lux以上(赤外線白黒撮影)
赤外線照射距離	最大5m※1
動体検知距離	検知距離 約7m(画像処理)※2
内蔵マイク	あり
無線通信	
使用周波数帯域	2.4GHz(2400~2484MHz)
変調方式	GFSK
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式(FHSS)
データレート	6Mbps
映像方式	H.264
通信距離	最大200m(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3

項目	WHCFHD-CI
使用温度範囲	0~+40℃
電源	DC5V(ACアダプター)
消費電力	4W(赤外線点灯時)
外観寸法	139(H)×99(W)×86(D)mm
質量(重量)	約210g

付属品

- ACアダプター(コード約1.4m、DC5V)×1
- 木ねじ×1

- ※1 暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります。
 ※2 カメラを横切る動きは検知しやすく、正面から近づく動きは検知しにくくなります。また、暗所は検知距離が短くなります。その他、環境によって短くなる場合があります。
 ※3 無線通信距離は、見通しがよく他の電波の妨害を受けない環境において、最大200mです。カメラとモニターの間に壁など(木造壁・床、金属製のドア、コンクリート、鉄骨、金属の障害物)がある場合には、電波が減衰して通信できる距離が短くなります。(屋内環境で10~15mが目安となります。)

ご注意

- 本機は、防犯を保证する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本機は、一般家庭用品として製品化されています。日本国内用です。
- 本機は、無線LANには対応していません。(カメラとモニターのセットでご利用ください)
- 本機は、WHC5M、WHC7Mと接続できません。
- 本機は屋内用です。

カメラの設置場所について

- 本機が2.4GHz帯で通信する無線LANの電波に影響を与えたり、無線LANの電波から影響を受けたりすることがあります。
- 2セット以上のモニターとカメラを同じ場所に設置すると、それぞれの無線電波が干渉し合っ、正常に作動しないことがあります。
- カメラを増設して、複数台のカメラを設置するときは、3m以上を目安に間隔をあけて設置してください。
- センサーライトなど照明の横にカメラを設置しないようにしてください。暗所でセンサーライトなど照明の光が照らされると、カメラに搭載している明るさセンサーが反応し、暗視撮影できなくなります。設置する場合は5m以上離してください。※5mは目安距離です。動作を保证する距離ではありません。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問い合わせは当店までお気軽にどうぞ

電波で未来を考える

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80 技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
 IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは052-805-3366
 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2020年5月現在の内容です。