



| 項目            | 規格                          |        |         |          |           |           |           |           |        |
|---------------|-----------------------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 伝送周波数帯域 (MHz) | 10 ~ 2655                   |        |         |          |           |           |           |           |        |
|               | 10~76                       | 76~222 | 222~770 | 770~1336 | 1336~1770 | 1770~2150 | 2150~2602 | 2602~2655 |        |
| 分配損失 (dB)     | 標準値                         | 5.9    | 5.6     | 6        | 7.2       | 7.8       | 9         | 11.2      | 11.2   |
|               | 規格値                         | 6.3以下  | 6以下     | 7以下      | 8以下       | 8.5以下     | 9以下       | 11.5以下    | 11.5以下 |
| 端子間阻止量 (dB)   | 12以上                        | 20以上   | 18以上    | 15以上     | 15以上      | 15以上      | 15以上      | 15以上      |        |
| VSWR          | 2以下                         | 1.8以下  | 1.8以下   | 2以下      | 2以下       | 2以下       | 2.5以下     | 2.5以下     |        |
| インピーダンス       | 75 (F型コネクタ)                 |        |         |          |           |           |           |           |        |
| 電流通過容量        | 0.8A (DC15V)<br>全端子電流通過     |        |         |          |           |           |           |           |        |
| 使用温度範囲        | ⊖20 ~ ⊕40                   |        |         |          |           |           |           |           |        |
| 外觀寸法          | 53 (H) × 52 (W) × 21 (D) mm |        |         |          |           |           |           |           |        |
| 質量 (重量)       | 約 8.5 g                     |        |         |          |           |           |           |           |        |
| シンボル          | ⚡                           |        |         |          |           |           |           |           |        |

標準値：システム計算に使用する値

図番 KE-6514

|    |             |
|----|-------------|
| 品名 | CATV屋内用3分配器 |
| 型式 | 3SPFAD      |

| 部品明細表 |        |         |         |
|-------|--------|---------|---------|
| 番号    | 部品名    | 材質      | 表面処理    |
| 1     | ケース    | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ |
| 2     | F型コネクタ | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ |
| 3     | ウラブタ   | アルミニウム  | —       |

マスプロ電気株式会社